

Alarmpaneel AS-AM-AL

Deze alarmpanelen beschikken over contactingen waarop de storingscontacten van regelapparatuur, netspanningswachter of thermostaten aangesloten kunnen worden.

AS

Eenvoudig en tegelijkertijd zeer efficiënt. Er zijn 3 verschillende alarmpanelen leverbaar binnen deze serie. Het frontpaneel is overzichtelijk en maakt in één oogopslag duidelijk waar het alarm is opgetreden. Iedere ingang is naar keuze aan of uit te schakelen. Met de aanwezige testknop test u de aangesloten sirene en mocht de netspanning wegvallen, activeert de interne accu het alarm.

AM

De AM-6 maakt het mogelijk om 6 contacten (bijvoorbeeld regelapparatuur, netspanningwachters of thermostaten) onafhankelijk van elkaar te bewaken. Iedere ingang is naar keuze aan of uit te schakelen. De bijbehorende signaallampjes geven de status weer. In één oogopslag is duidelijk of een contact in rust (led uit), in alarm is of is geweest (led aan) of uitgeschakeld is (led knippert). De AM-6 is voorzien van een geheugenfunctie. Mocht een alarm zichzelf herstellen, kunt u toch zien op welk contact de storing was. Storingen die vaker optreden kunnen daardoor eenvoudig opgespoord worden.



AS-18



AM-6



AL-10

AL

Deze alarmregelaar heeft 10 onafhankelijke alarmgroepen. Aan iedere alarmingang is ook een alarmuitgang te koppelen om prioriteiten in alarmafhandeling te kunnen stellen. De toetsen met bijhorende signaallampen informeren u eenvoudig en duidelijk waar de storing is geconstateerd. De AL-10 communiceert het alarm en bijbehorende locatie naar de door u gewenste uitgang (sirene en/of telefoon), zodat u waar nodig actie kunt ondernemen. Iedere alarmingang is afzonderlijk van elkaar aan/uit te zetten en heeft een uitstelfunctie van standaard 30 minuten. Deze uitstelfunctie kan bij een melding via uw telefoon geactiveerd worden. Per ingang kunt u bovendien een vertragingstijd naar de kiezer instellen. Een sleutelschakelaar is ter voorkoming van het ongeoorloofd uitschakelen van een alarm. Het is mogelijk om de AL-10 aan te sluiten op de FarmConnect of FarmRemote, om deze alarmregelaar op afstand te bedienen.

Kenmerken:

- Het AS alarmpaneel is leverbaar met 1, 12 of 18 alarmingangen voor bijv. regelapparatuur, netspanningwachters of thermostaten.
- De AM-6 beschikt over 6 alarmingangen.
- De AM-6 beschikt over een geheugen. Mocht een alarm zichzelf herstellen, kunt u toch zien op welk contact de storing was.
- De AL-10 heeft 10 afzonderlijke alarmingangen en -uitgangen om alarmmeldingen te onderscheiden.
- De alarmcontacten zijn onafhankelijk van elkaar aan of uit te zetten.
- In één oogopslag duidelijk welk van de aangesloten ingangen actief is.
- Beschikken over een interne accu voor constante contactbewaking.
- Eenvoudige bediening.

Technische specificaties:

	AS	AM	AL
Alarmcontact voor kiezer:	24 V/2 A	24 V/2 A	24 V/2 A
Sirene-uitgang:	12 V, 0,5 A	12 V, 0,5 A	12 V, 0,5 A
Contactingangen:	1/12/18 *	6	10
Voedingsspanning:	230 Vac, 50/60 Hz	230 Vac, 50/60 Hz	230 Vac, 50/60 Hz
Accu:	12 V/1,2 Ah	12 V/1,2 Ah	12 V/1,2 Ah
Aansluitwaarde:	15 VA	15 VA	15 VA
Beschermklasse:	IP54	IP54	IP20
Materiaal behuizing:	ABS	ABS	ABS
Afmeting (AS-1/AM):	170 x 216 x 210 mm	170 x 216 x 210 mm	300 x 300 x 120 mm
Afmeting (AS-12/AS-18):	216 x 275 x 130 mm		

* De AS-1 heeft 1 ingang, de AS-12 heeft er 12 en de AS-18 heeft er 18.

Omschrijving:**Artikelcode:**

AS-1 alarmpaneel 1 contactingang	15200100
AS-12 alarmpaneel 12 contactingangen	15200200
AS-18 alarmpaneel 18 contactingangen	15200250
AM-6 alarmpaneel 6 contacting. + geheugen	15210150
AM-6-i alarmpaneel 6 contacting. + geheugen inbouw	15210151
AL-10 alarmpaneel 10 ing./ 10 uitg. + geheugen 10 ingangen, 10 uitgangen + geheugen	15210160
AL-10-i alarmpaneel inb. 10 ing./ 10 uitg. + geheugen 10 ingangen, 10 uitgangen + geheugen	15210161
ALSIR sirene 12 V met flitslicht 122dB(A), 8-14Vdc/325mA (220mA bij 12Vdc), IP65	15600260
AU-001 alarmzoemer opbouw 12V, 108/95/75 dB 12V / 70-20 mA (ook geschikt voor octalarm), IP65	15500560
AU-003 flitslicht voor montage op kast of kabeldoos 12Vdc 12V / 50mA, oranje, 1 flits per seconde (ook geschikt voor octalarm)	15500562
Alarmbel 12 V, 85 dB, 300 mA	15600300